

Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Słuchawki douszne
2. Głośnik
3. Sterowanie dotykowe (słuchawki douszne)
4. Wskaźniki LED Bluetooth® i ładowania (słuchawki douszne/głośnik)
5. Mikrofony (słuchawki douszne)
6. Przycisk otwierania (słuchawki douszne)
7. Włączanie/wyłączanie zasilania (głośnik)
8. Port USB typu C
9. Etui do ładowania

FUNKCJE

- Bezprzewodowe stereofoniczne słuchawki douszne
- Głośnik Bluetooth® o mocy 3 W
- Podwójny mikrofon
- Wyciszanie hałasu otoczenia
- Bateria wielokrotnego ładowania

PIERWSZE KROKI

Upewnij się, że głośnik Speakerbuds jest w pełni naładowany:

1. Podłącz dostarczony kabel USB typu C do portu ładowania etui Speakerbuds.
2. Podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza 5 V-1 A.
3. Podłącz zasilacz do gniazka ściennego na około 2 godziny.

Gdy etui do ładowania jest zasilane, lampka kontrolna obok portu ładowania zmienia kolor na czerwony.

Gdy etui do ładowania jest w pełni naładowane, lampka kontrolna obok portu ładowania wyłącza się.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PAROWANIA

Słuchawki douszne — parowanie Bluetooth®

1. Otwórz etui do ładowania i wyjmij obie słuchawki douszne.
2. Włącz interfejs Bluetooth® w swoim urządzeniu mobilnym. Następnie wybierz „LEXON BUDS”.

Aby wznowić tryb parowania, włoś obie słuchawki douszne z powrotem do etui do ładowania na kilka sekund, a następnie wyjmij je ponownie.

Głośnik — parowanie Bluetooth

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby łączyć głośnik.
2. Upewnij się, że włączono interfejs Bluetooth® w urządzeniu mobilnym. Następnie wybierz „LEXON SPEAKER”.

Uwaga: Tryb parowania Bluetooth® zostanie automatycznie zatrzymany i automatycznie wyłączony po 10 minutach szukania urządzenia.

Diody LED — informacje

	Stan	Stan diody LED
Słuchawki douszne	Gotowe do sparowania	Czerwona i niebieska dioda LED migają powoli.
	Połączone	LED wyl.
	Odtwarzanie muzyki	LED wyl.
	Bateria rozładowana	Czerwona dioda LED miga powoli

	Stan	Stan diody LED
Głośnik - Etui do ładowania	Gotowe do sparowania	Niebieska dioda LED miga szybko
	Połączone	Niebieska dioda LED świeci stale
	Odtwarzanie muzyki	Niebieska dioda LED miga powoli
	Bateria rozładowana	Czerwona dioda LED miga powoli

OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE

Sterowanie słuchawkami dousznymi

LEWA

PRAWA

Odtwarzanie / pauza	x2	
Następny utwór		x2
Asystent głosowy	x3*	x3*
Odebranie rozmowy	x2*	x2*
Zakończenie rozmowy	x2*	x2*
Odrzucenie rozmowy	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy*	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy*

* Użyj jednej ze słuchawek dousznych, aby wykonać te operacje. Możesz niezależnie korzystać z lewej lub prawej słuchawki, chowając tę, której nie chcesz używać, z powrotem do etui do ładowania.

Sterowanie głośnikiem

Włączenie/wyłączenie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy
Odtwarzanie/pauza	Naciśnij przycisk jeden raz

Przełączanie między słuchawkami dousznymi i głośnikiem

Aby przełączyć się ze słuchawek dousznych na głośnik i odwrotnie, najpierw upewnij się, że obie części — słuchawki douszne i głośnik — są podłączone do urządzenia mobilnego.

Przełączanie na słuchawki douszne

1. Po prostu wyjmij słuchawki douszne

Przełączanie na głośnik

1. Naciśnij przycisk na głośniku, aby odtwarzać muzykę

Uwaga: Można również przełączyć się z jednego trybu na drugi, wybierając urządzenie „LEXON BUDS” lub „LEXON SPEAKER” jako wyjście audio z urządzenia mobilnego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

Słuchawki douszne

1. Aby naładować słuchawki douszne, umieść je w etui do ładowania, aby rozpocząć automatyczne ładowanie.
2. Pełne naładowanie słuchawek w etui zajmie około 1 godzinę i 30 minut.



Słuchawki douszne pracują do 6 godzin na jednym naładowaniu baterii.
Po osiągnięciu niskiego poziomu naładowania baterii w słuchawkach usłyszysz sygnał dźwiękowy zachęcający do ponownego umieszczenia ich w etui w celu naładowania.

Etui do ładowania



1. Aby naładować etui do ładowania (głośnik), podłącz dostarczony kabel USB typu C do portu ładowania etui Speakerbuds.
2. Podłącz drugi koniec kabla USB do zasilacza 5 V-1 A.
3. Podłącz zasilacz do gniazka ściennego

Etui do ładowania zapewnia kolejne 20 godzin pracy na baterii dla słuchawek dousznych.
Głośnik pracuje do 6 godzin na jednym naładowaniu baterii.

Diody LED — informacje

W etui do ładowania znajdują się 4 wskaźniki LED informujące o poziomie naładowania baterii.

Wystarczy włożyć słuchawki douszne do etui, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

- 14 diody są WL. — między 75% a 100%.
- 13 diody są WL. — między 50% a 75%.
- 12 diody są WL. — między 25% a 50%.
- 11 diod LED jest WL. = poniżej 25% i wymaga naładowania
- 1 Diody są WYL. — 0% naładowania

Gdy etui do ładowania jest zasilane, lampka kontrolna obok portu ładowania zmienia kolor na czerwony.

Gdy etui do ładowania jest w pełni naładowane, lampka kontrolna obok portu ładowania wyłącza się.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj wszystkie instrukcje:

- Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas głośnych dźwięków.
- Używaj słuchawek dousznych z rozważą podczas wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi!
- To opakowanie zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ten produkt nie jest zabawką. Nigdy nie pozwalaj dziecku na zabawę tym produktem.
- Korzystanie z zasilacza lub ładowarki, które nie są zalecane, może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
- NIE należy zanurzać słuchawek dousznych w wodzie.
- Nie narażaj obudowy etui do ładowania na działanie wody, deszczu, plynów ani śniegu.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować produktu ani nie wyciągaj do niego żadnych przedmiotów, ponieważ może to spowodować zwarcie, które może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Żaden z elementów nie może być wymieniony lub naprawiony przez użytkownika.

DANE TECHNICZNE:

Etui do ładowania/głośnik

Kod urządzenia: LA127-A
Materiał: ABS i skóra PU
Wymiary: 9,9 x 5,2 x 2,5 cm
Masa: 76 g
Temperatura użytkowania: -10~60°C
Wersja Bluetooth®: 5.1
Zasięg Bluetooth®: 10 m
Profil Bluetooth®: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Pasmo częstotliwości: 80 Hz – 20 kHz
Pasmo robocze: 2402–2480 MHz
Stosunek sygnału do szumu: ≤ 85 dB
Moc znamionowa: 2,5W
Impedancja: 4 Ω
Maks. moc znamionowa: 3 W
Moc nadajnika: 1.63 dBm
Napięcie wejściowe: 5 V-1 A
Pojemność baterii: Litowo-polimerowa, 400 mAh
Napięcie baterii: 3.7 V
Czas ładowania: 2 godz.
Żywotność akumulatora: 5 godzin odtwarzania tylko dla głośnika
Typ podłączenia: USB typu C (kabel w zestawie)

Słuchawki douszne

Kod urządzenia: LA127-B
Materiał: ABS
Wymiary: 4,1 x 1,8 x 1,7 cm
Masa: 4 g (każda)
Dźwięk: Wyciszanie szumów otoczenia za pomocą dedykowanego mikrofonu
Temperatura użytkowania: -10~60°C 14~140° F
Wersja Bluetooth®: 5.2
Zasięg Bluetooth®: 10m
Profil Bluetooth®: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Pasmo częstotliwości: 20Hz – 20 kHz
Pasmo robocze: 2402–2480 MHz
Stosunek sygnału do szumu: ≤ 95 dB
Impedancja słuchawki dousznej: 16 Ω
Moc nadajnika: 1,06 dBm
Pojemność baterii: Litowo-polimerowa, 40 mAh
Napięcie baterii: 3.7 V
Czas ładowania: 1 godz. 30 min
Żywotność akumulatora: 6 godzin odtwarzania, a etui do ładowania zapewnia kolejne 20 godzin pracy na baterii tylko dla słuchawek dousznych

Kompatybilność: z urządzeniami iOS i Android
Gwarancja międzynarodowa: 1 rok