

# Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki Baseus Encok WM01

*Przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją*

## 1. Schemat produktu

Kliknij dwukrotnie obszar dotykowy

Wyjmij słuchawki z etui ładującego / naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy (L i R słuchawki):  
włącz

Tryb muzyczny:

Długie naciśnięcie lewej słuchawki przez 2 sekundy (L): poprzednia piosenka

Długie naciśnięcie prawej słuchawki przez 2 sekundy (R): następny utwór

Kliknij dwukrotnie prawej słuchawki (R): odtwórz / wstrzymaj

Kliknij dwukrotnie lewej słuchawki (L): aktywuj asystenta głosowego (Siri / Bixby)

Tryb połączenia:

Kliknij dwukrotnie prawej i lewej słuchawki (L lub R): odbierz / rozłącz ..

Długie naciśnięcie prawej i lewej słuchawki (L lub R): odrzucenie połączenia

## 2. Parametr produktu

Nazwa: Słuchawki bezprzewodowe Baseus Encok

Model: Baseus Encok WM01

Materiał: ABS

Wersja: V5.0

Zasięg komunikacji: 10 m

Czas czuwania: 250 godzin

Czas odtwarzania muzyki: 5 godzin (70% głośności)

Czas słuchania muzyki przy wykorzystaniu baterii etui: 25 godzin

Pojemność baterii: 40 mAh / 0,148 Wh (słuchawki) 300 mAh / 1,11 Wh (etui z funkcją ładowania)

Prąd znamionowy słuchawek: DC5V-50mA

Znamionowy pobór prądu przez słuchawki: 8 mA

Znamionowe pobór prądu etui ładującego: DC5V = 300mA

Prąd znamionowy ładowarki: 96 mA

Czas ładowania: 1,5 godziny

zakres częstotliwościowej: 20 HZ-20 KHZ

Interfejs ładowania USB typu C.

Komunikacja z: kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami bezprzewodowymi

### 3. Zawartość opakowania

Etui do ładowania słuchawek 1 szt  
Słuchawki (L&R) \* 2 szt  
Wkładki douszne \* 4 szt  
Kabel do ładowania \* 1 szt  
Instrukcja obsługi \* 1 szt. Karta gwarancyjna 1 szt

### 4. Zasady obsługi produktu

Przed pierwszym użyciem należy oderwać naklejkę izolacyjną na słuchawkach, a następnie włożyć ją do etui ładującego w celu naładowania. Po całkowitym naładowaniu słuchawek i etui ładowania wyjmij słuchawki z etui. Słuchawka włączy się automatycznie i zaczekaj kilka sekund, aby zobaczyć, czy białe światło na słuchawce szybko miga. Gdy białe światło zestawu słuchawkowego miga powoli, możesz otworzyć bezprzewodowe połączenie wyszukiwania telefonu, aby połączyć urządzenia

#### 4.1 Definicje funkcji:

- Start - wyjmij słuchawki z etui z funkcją ładowania lub naciśnij i przytrzymaj lewą i prawą słuchawkę przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie między lewym i prawym zestawem słuchawkowym. Po pomyślnym sparowaniu, gdy białe światło jednej słuchawki miga szybko, a białe światło drugiej słuchawki miga powoli, przechodzą one w tryb parowania z urządzeniem. Na koniec włącz bezprzewodową łączność w telefonie, aby wyszukać słuchawki i połączyć się z nimi.
- Wyłączanie - włóż słuchawkę do etui ładującego, wówczas wyłączą się automatycznie. Etui ładujące automatycznie ładuje słuchawki,

#### Tryb muzyczny:

- Poprzednia piosenka / Następna piosenka - Długie naciśnięcie lewej / prawej słuchawki przez 2 sekundy
  - Play / Pauza - długie naciśnięcie prawego ucha 2 sekundy (R)
  - Aktywuj asystenta głosowego (Siri / Bixby) - Kliknij dwukrotnie lewą słuchawkę (L)
- Tryb połączenia:
- Odbierz / Rozłącz - kliknij dwukrotnie lewą i prawą słuchawkę (L lub R)
  - Odrzucenie połączenia - Długie naciśnięcie lewej lub prawej słuchawki (L lub R)

#### Korzystanie z jednej słuchawki:

- Uruchomienie - podnieś słuchawkę z etui z funkcją ładowania, włącz lewą i prawą słuchawkę w celu automatycznego parowania, a następnie przejdź do trybu parowania z urządzeniem.
- Wyłączanie - umieść słuchawkę w etui ładującym, a wyłączy się ona automatycznie. Etui ładujące automatycznie ładuje słuchawki
- Odtwórz / Pauza / Odbierz / Rozłącz - dotknij dwukrotnie słuchawki.

## 4.2 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Wyłącz łączność bezprzewodową telefonu. Umieść lewą i prawą słuchawkę w etui ładującym, otwórz pokrywę i wyjmij obie słuchawki. Gdy białe światło jednej słuchawki miga szybko, a białe światło drugiej słuchawki miga powoli, dotknij lewej lub prawej słuchawki trzy razy, a następnie czerwone światło słuchawek mignie raz, słuchawki są teraz przywracane do ustawień fabrycznych. Włóż je ponownie do etui ładującego, a następnie wyjmij. Na koniec włącz łączność bezprzewodową telefonu, aby wyszukać słuchawki w celu ponownego połączenia i użycia.

Wyłącz łączność bezprzewodową znajdujących się w pobliżu telefonów komórkowych. Wyjmij tylko jedną słuchawkę. Kiedy białe światło miga szybko, dotknij słuchawki trzy razy, a następnie czerwone światło zamiga raz. Po przywróceniu ustawień fabrycznych tej słuchawki włóż ją do etui ładującego. Wyjmij drugą słuchawkę i powtórz operację. Po przywróceniu obu słuchawek do ustawień fabrycznych, włóż je do etui ładującego i włącz bezprzewodową łączność telefonu, aby wyszukać słuchawki w celu ponownego połączenia i użycia.

## 4.3 Tryb parowania:

1. Podczas parowania bezprzewodowego po raz pierwszy upewnij się, że odległość między bezprzewodowymi słuchawkami a telefonem komórkowym nie przekracza 1 m.
2. Otwórz etui ładujące, a lewa i prawa słuchawka włączy się automatycznie. Wskaźnik słuchawek mignie dwukrotnie - jeden szybki błysk i jeden wolny błysk - i przejdzie do trybu dwóch parowania słuchawek.
3. Włącz funkcję Wireless w telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenia bezprzewodowe, wybierz model urządzenia: Baseus Encok WM01 i kliknij Połącz.
4. Wprowadź hasło parowania „0000” (niektóre telefony komórkowe wymagają hasła do parowania, a inne nie)
5. Po niepowodzeniu parowania powtórz powyższą operację. Po pomyślnym zakończeniu parowania wskaźnik wyłączy się.
6. Aby przełączyć urządzenia bezprzewodowe, użytkownik musi najpierw ponownie wejść w tryb parowania. W przypadku konkretnych operacji zapoznaj się z funkcją przywracania ustawień fabrycznych.

### Uwaga:

1. Jeśli zestaw słuchawkowy nie może automatycznie ponownie połączyć się, wyłącz łączność bezprzewodową w telefonie, przywróć ustawienia fabryczne, a następnie ponownie połącz się z telefonem bezprzewodowo.
2. Ze względu na funkcje słuchawek bezprzewodowych fale elektromagnetyczne w Twojej okolicy mogą zakłócać połączenie bezprzewodowe, powodując ciszę lub rozłączenie.

## 5. Zawartość szkodliwych oraz toksycznych substancji w urządzeniu

Nazwa części urządzenia	Substancja lub element					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
PCB	X	O	O	O	O	O
Elektrody	O	O	O	O	O	O
Bateria	X	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

Formularz sporządzono zgodnie z SJ / T 11364.

O: Oznacza, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich materiałach komponentu jest poniżej limitu określonego w normie GB / T 26572.

X: Zawartość toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym materiale tej części przekracza limit określony w normie GB / T 26572.

Wskazówka: ikona 5 lat odnosi się do „efektywnego okresu ochrony środowiska”, a nie do okresu gwarancji jakości produktu. Wszystkie produkty elektroniczne zawierają toksyczne i szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć i kadm. Po ich zużyciu toksyczne i szkodliwe substancje mogą wyciekać lub ulegać mutacji, zanieczyszczać środowisko lub powodować poważne szkody dla ludzi i mienia. Termin „stosowanie w celu ochrony środowiska” oznacza, że wszystkie produkty elektroniczne będą używane w tym okresie obowiązywania. Nie będziemy już odpowiadać za jakość produktów ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa, które pojawiają się po okresie bezpiecznego użytkowania.

## 6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

1. Bateria jest wbudowana w produkt. Proszę nie wystawiać go na działanie promieni słonecznych, ognia lub przegrzania. Nie przechowuj produktu w wysokiej temperaturze, silnym świetle i silnym polu magnetycznym. Nie umieszczaj go w innych trudnych warunkach, takich jak źródło ognia. Jeśli woda dostanie się do środka, wysusz ją w naturalny sposób i użyj ponownie.
2. Niewłaściwe użytkowanie produktu może łatwo spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie bezpieczeństwu osób i mienia.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania wbrew instrukcji obsługi lub zignorowania ostrzeżenia, za co nasza firma nie ponosi odpowiedzialności prawnej.
4. Dezintegracja tego produktu przez nieautoryzowany serwis jest surowo zabroniona,
5. Należy unikać nadmiernego obciążania urządzenia z uwagi na brak zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.
6. Urządzenia nie należy: pukać, rzucać, deptać ani ścisnąć.

## 7. Często zadawane pytania:

1. Dlaczego produkt nie może się włączyć?

Odpowiedź: Podczas korzystania z produktu po raz pierwszy sprawdź i upewnij się, że bateria produktu jest w pełni naładowana. Jeśli bateria się wyczerpie, słuchawki mogą nie włączać się.

2. Słuchawka milczą podczas odtwarzania?

Odpowiedź: Sprawdź poprawność połączenia między telefonem komórkowym, adapterem bezprzewodowym i słuchawką. Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, podłącz je ponownie. W międzyczasie wyreguluj głośność telefonu komórkowego lub słuchawek do odpowiedniego poziomu.

3. Telefon komórkowy nie może znaleźć bezprzewodowego zestawu słuchawkowego, połączenie bezprzewodowe jest niestabilne lub zerwane z telefonem komórkowym podczas używania, a dźwięk zawiesza się / przerywa?

Odpowiedź: 1) Proszę nie przekraczać odległości połączenia bezprzewodowego telefonu komórkowego powyżej 10 metrów, aby uniknąć zakłóceń przez ściany lub innych ludzi;

2) Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest naładowany;

3) Naciśnij i przytrzymaj zestaw słuchawkowy przez 10 sekund, aby go wyłączyć, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy, aby go włączyć. Zestaw słuchawkowy zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych, a następnie skonfiguruj bezprzewodową łączność z telefonem komórkowym.

4) Upewnij się, że nie ma silnych sygnałów zakłócających, takich jak wifi / wieża stereo/ radio

5) Jeśli powyższa operacja nadal nie łączy się, skontaktuj się z obsługą klienta

4. W przypadku połączenia przychodzącego, podnieś słuchawkę z etui z funkcją ładowania (jedno kliknięcie), aby odebrać połączenie, a dźwięk popłynie ze słuchawek bezprzewodowych; Przesuń palcem po ekranie telefonu, aby odebrać połączenie, niektóre marki telefonów będą emitować dźwięki z telefonu komórkowego, a inne ze słuchawek bezprzewodowych?

Odpowiedź: Ze względu na różne systemy telefonów komórkowych, odbieranie połączeń przychodzących za pomocą słuchawek będzie wyprowadzane przez słuchawki bezprzewodowe; Jednak podczas odbierania połączenia przez przesuwanie palcem po ekranie telefonu komórkowego będą występować różne kanały wyjściowe dźwięku ze względu na różne przetwarzanie systemów operacyjnych, które wymagają ręcznego przełączenia na słuchawkę.

### **Ostrzeżenie**

Należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami bezpieczeństwa, w przeciwnym razie spowoduje to pożar, porażenie prądem, uszkodzenie lub inne szkody.

# Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

## Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd  
Adres: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park,  
No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang  
District, Shenzhen.

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:  
<https://files.innpro.pl/Baseus>

Częstotliwość radiowa: 20 HZ-20 KHZ